

# Configuration d'un Nowa 360 à Internet

## Via Wi-Fi\*

1. Alimenter l'unité de contrôle Nowa 360
2. Appuyez sur les boutons suivants sur l'unité de contrôle pour activer le « Mode Découverte Wi-Fi »

MENU 9 9 9 9 9 ENTER 8

3. Attendre que l'unité de contrôle émette un bip 2 secondes, puis appuyer sur MENU MENU
4. Ouvrez votre téléphone intelligent et accéder aux paramètres des réseaux Wi-Fi
5. Recherchez et sélectionnez un réseau Wi-Fi commençant par « **ZEROWIRE\_XXXX** »
6. Attendez que votre téléphone s'y connecte (*crochet bleu* à gauche du nom du réseau pour les iPhone, *Internet peut ne pas être disponible* pour Android). Certains téléphones empêcheront l'accès à ces types de réseaux par défaut. Si vous voyez apparaître, « Internet ne peut pas être disponible » comme notification, appuyer sur « Ignorer ».
7. ouvrez un navigateur Web (Safari, Chrome, Internet)
8. Tapez l'adresse IP dans la barre d'adresse : 192.168.1.3
9. Attendez que le navigateur vous dirige à une page de connexion
10. Entrez les informations suivantes et connectez-vous

a. **Nom** : installer (en minuscules)

b. **Mot de passe** : 3275

Menu

11. Une fois connecté, appuyez sur le bouton en haut à droite de votre écran
12. Appuyez sur « Paramètres »
13. Une fois arrivé sur la page des paramètres, appuyez sur la liste déroulante sous « **Sélecteur de Paramètres** » et sélectionnez « **Configuration Wi-Fi** »
14. Appuyez sur le bouton « **Rechercher les réseaux sans-fil** » et attendez que le système ait terminé la recherche
15. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et entrez votre mot de passe (assurez-vous de respecter la lettre majuscule et minuscule, pas d'espace après ou avant). Appuyez sur « ok » pour confirmer
16. Le système va maintenant essayer de se connecter au réseau Wi-Fi. Une fois connecté, vous devriez être en mesure d'utiliser l'application mobile pour finaliser la configuration.
17. Si l'application mobile ne fonctionne pas, vérifiez que vous avez entré le mot de passe correct en testant le mot de passe avec votre téléphone portable
18. Si vous voulez vérifier que le système est connecté, vous pouvez le faire en vérifiant l'adresse IP attribuée au Nowa 360 (l'adresse IP doit être différente de 192.168.1.3)

MENU 8 9 9 9 9 ENTER 6

\*Pour savoir comment connecter le système Nowa 360 via un module cellulaire ou via un câble Ethernet, veuillez consulter la procédure sur [www.nowasupport.com](http://www.nowasupport.com)

Assistance technique

[www.nowasupport.com](http://www.nowasupport.com) / [support@nowa360.com](mailto:support@nowa360.com) / [1-877-287-7777](tel:1-877-287-7777)